


Timer/programmatore di comando

5905339010162



Kanlux CYBER è un adattatore per presa elettrica con programmatore digitale giornaliero. Consente di programmare l'attivazione e la disattivazione dei dispositivi collegati per un determinato periodo di tempo.

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco  
**Luogo d'uso:** all'interno  
**Larghezza [mm]:** 52  
**Altezza [mm]:** 125  
**Numero di programmi:** 10

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC  
**Corrente nominale [A]:** 16(2)  
**Frequenza nominale [Hz]:** 50/60  
**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** I  
**Carico massimo [W]:** 3600  
**Grado IP:** 20

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo  
**Tipo di confezionamento:** 12  
**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 12  
**Numero di pezzi in un imballaggio :** 48  
**Peso unitario netto [g]:** 138  
**Grammatura [g]:** 202.08  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 9.5  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 9.5  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 21  
**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 9.69984  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 50  
**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 24  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 62  
**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.0744